

ALARMTASTER



FT-32-P-NTR100-ST03

Alarmtaster in formschönem Design mit je einem Ruhekontakt für den Anschluss einer Alarm- und Sabotagelinie. Weisse Papierabdeckung sl (Siegel) mit Aufschrift „Alarm“, die für die Alarmauslösung durchgestossen werden muss. Wechsel des Papiers ohne Werkzeug möglich. Der Alarmtaster ist durch einen Deckelschalter gegen unbefugtes Öffnen geschützt.

TECHNISCHE DATEN

AT21/AT22

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Schutzklasse: | VdS Class 2 |
| Gehäusefarbe: | weiss |
| Alarmkontakt: | max. 24V, 50mA (Umschalter) |
| Abmessungen: | 82 × 82 × 30 mm |
| Gewicht: | 0.100kg |
| VdS-Nr.: | G 196 044 C |
| Temperaturbereich: | -10°C bis +55°C (AT22) |
| Abmessungen: | 82 × 82 × 5 mm (AT22) |
| Abmessungen Ausgleichsplatte: | 88 × 88 × 3 mm (AT22) |

FAT7

| | |
|-------------------|--------------|
| Kontaktbelastung: | <24VDC/1A |
| Masse: | siehe Skizze |

Besondere Merkmale FAT7

- Für die unauffällige Alarmauslösung bei Überfall
- Für die Ansteuerung automatischer Kameras bei Übergabe von Falschgeld
- Kennzeichnung des ausgelösten Tasters durch Papierplombe
- Optische Signalisierung der Alarmauslösung

Für den Einbau in Schreibtische, Schalterkorpusse, usw.:

- Drucktaste mit Ruhe- und Arbeitskontakt, eingebaut in eine farblos eloxierte Rosette
- Für die Signalisierung der Alarmauslösung oder einer Rückmeldung kann eine Glühlampe, 12V oder 24V, in die Drucktaste eingesetzt werden
- Auswechselbare, weisse Papierabdeckung mit der Aufschrift „ALARM“

